

**Funk-Rauchwarnmelder
FRM381**

Art.-Nr.

100035920**Zertifikat der Leistungsbeständigkeit beantragt
Gemäß EN 14604**

Funk-Rauchwarnmelder FRM381 in modernem, unauffälligem Gehäusedesign.

Der Funk-Rauchwarnmelder FRM381 ist eine Komponente des Drahtlosen Sicherungssystems DSS3.

Mit Hilfe des Funk-Gateways FGW310 kann der Funk-Rauchwarnmelder mit den TELENOT-Einbruchmelderzentralen complex 200H/400H verbunden werden.

Der Funk-Rauchwarnmelder detektiert Rauch, wie er bei Schwelbränden oder offenem Feuer entsteht.

Dringt Rauch in die Messkammer ein, wird die frühzeitige akustische Alarmierung und eine optionale Sprachansage am Melder ausgelöst.

Zugleich wird der Alarm an die Gefahrenmelderzentrale übermittelt.

Abhängig von der Parametrierung kann der Melder auch Alarme von anderen Funk-Rauchwarnmelder ausgeben.

- Batterieversorgter Funk-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip
- Frequenzbereich 868 MHz bis 869 MHz
- Hohe Betriebssicherheit und Vermeidung von Falschalarmen durch intelligente Auswertung des Messkammersignals
- Verschmutzungserkennung
- Anzeige am Bedienteil der EMZ bei Erreichen der 10-jährigen Betriebsdauer
- Periodischer Sensortest der Messkammer
- Einfache Aktivierung der Testfunktion über integrierte Taste mit optischer Anzeige (LED)
- Optische und akustische Alarmanzeige
- Im Alarmfall lautstarker Signalton von über 85 dB(A), weißes Orientierungslicht und optionale Sprachausgabe
- Überwachung der Batteriekapazität
- Überwachungsbereich maximal 80 m² (Normen beachten)
- Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C
- Abmessungen (ØxH) 100x30 mm
- Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- Versorgungsspannung: nicht wechselbare Lithium-Batterie
- Batterielebensdauer typisch 10 Jahre



100075984 Funk-Gateway, FGW310 K21